



AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY Z SILNIKIEM BEZNYNOWYM

Model		EU65iS
MOC MAKSYMALNA (kVA)	1~230V	6,5
MAKS. PRĄD WYJŚCIOWY (A)	1~230V	28
PRĄDNICA	WIELOPOŁOWA, ZINTEGROWANA Z KOŁEM ZAMACHOWYM SILNIKA	
REGULACJA NAPIĘCIA	ELEKTRONICZNA, INVERTER	
GNIAZDA/ CZĘSTOTLIWOŚĆ	3 x 230 V /50 Hz	
MODEL SILNIKA	HONDA GX390	
MOC SILNIKA kW (KM)	8,2 (11) wg normy SAE J1349	
ROZRUCH	RĘCZNY I ELEKTRYCZNY	
ZBIORNIK PALIWA (L)	16,5	
CZAS PRACY NA PEŁNYM ZBIORNIKU (h)	5,2	
ZUŻYCIE PALIWA (l/h)	3,2	
DŁ x SZER x WYS (cm)	85 x 67 x 69	
MASA (kg)	115	
GŁOŚNOŚĆ LWA (dBA)	89	
GŁOŚNOŚĆ z 7 metrów (dBA)	60	
Wypożyczenie standardowe	Zabezpieczenie termiczne prądnicy i olejowe silnika, i-Monitor: panel kontroli pracy i auto-diagnozy, Eco Throttle - system oszczędzania paliwa, zestaw transportowy	
UWAGA: Jeżeli będziesz zasiliał silnik elektryczny bezwzględnie sprawdź jego prąd rozruchowy!!!		